

Gerätetyp: **ASD-250**

## Fire Detector Pro

Melder zur Raucherkennung. Montieren Sie ihn z. B. im Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Flur. Für ein umfassendes Sicherheitsgefühl sollte ein solcher Melder in jedem Raum vorhanden sein. Er ist mittig an der Decke zu montieren.

- eingebauter Rauchsensor
- erfüllt die Anforderungen der Norm EN 14604 für autonome Melder
- Detektion von Verschmutzung der Rauchkammer
- LED-Anzeige
- eingebauter akustischer Signalgeber - Signalisierung des Alarms und der schwachen Batterie
- Taste zum Testen / Löschen des Alarms
- Betrieb im Frequenzband 868 MHz
- AES-verschlüsselte bidirektionale Funkkommunikation
- Diversifizierung der Übertragungskanäle – 4 Kanäle, die automatische Auswahl eines Kanals ermöglichen, der die Übertragung ohne Interferenz mit anderen Signalen erlaubt
- Programmieren der Einstellungen per Fernzugriff
- Kontrolle des Batteriezustandes
- Sabotageschutz vor Öffnung des Gehäuses
- Montageband im Lieferumfang enthalten

[PRODUKTAKTEN](#)

**PRODUKTAKTEN | Fire Detector Pro**

Betriebsfrequenzband .....	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Batterie .....	CR123A 3 V
Erwartete Batteriebetriebszeit .....	bis zu 2 Jahre
Ruhestromaufnahme .....	90 µA
Spannung zur Meldung der schwachen Batterie .....	2,75 V
Betriebstemperaturbereich .....	0°C ÷ 55°C
Max. Feuchtigkeit .....	93±3%
Abmessungen .....	ø108 x 54 mm
Gewicht .....	172 g



Compatible with  
**abax2**  
 wireless system

**ASD-250**